

Kolej i tramwaje

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

SKY D14 Neotec



NEOTEC
EVOLUTION IN MOTION

Najbardziej wielofunkcyjny kosz dzięki wyjątkowemu wysięgnikowi.

SKY D14 posiada unikalną konstrukcję wysięgnika typu Delta, specjalnie zaprojektowanego do prac kolejowych. Dzięki temu przewód sieci trakcyjnej nie jest już przeszkodą w bezpiecznym dotarciu do wszystkich obszarów sieci trakcyjnej. SKY D14 to rozwiązanie dla kolei, które zwiększa produktywność i bezpieczeństwo.

Opis produktu:

- Zeroemisyjny tryb pracy
- Wersja kołowa
- Kinematyka omijająca przewód jezdny
- Ładowność 400 kg

ZASILANIE (opcjonalne)

- Silnik elektryczny: max. 15 kW
- Akumulatory 48V/200 Ah: czas pracy do 10 h (przy standardowym trybie pracy)
- Maksymalna prędkość - tryb elektryczny: 3,5 km/h
- Ładowanie silnikiem spalinowym: 50% w 33 min
- Przyłącze: 230V-16A

PODSTAWOWE DANE

- Silnik wysokoprężny Perkins 5 generacji: 45 kW
- Wymiary: 7730 x 2595 x 2500 mm
- Masa pojazdu: od 13 000 kg
- System łączności NEOTEC: GPS, ostrzeżenia, wykresy

TRYB TERENOWY

- Napęd na 4 koła
- Sterowanie: 4 koła skrętne
- Prędkość: do 6 km/h
- Max. nachylenie terenu: do 25%



FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa,
tel: +48 22 578 84 00, fax: +48 22 662 38 38, e-mail: biuro@firemax.pl

TRYB KOLEJOWY

- Osie napędzane i hamowane: 2 x NEOTEC EPV 14.32
- Oś wahliwa: 1
- Średnica kół kolejowych: 580 mm
- Maksymalne nachylenie terenu: 1/25 – 40‰/60‰ (opcjonalnie)
- Maksymalna przechyłka: 200 mm
- Maksymalna prędkość robocza: 5 km/h
- Maksymalna prędkość jazdy: 16 km/h

KOSZ ROBOCZY

- Maksymalna wysokość robocza: 13,7 m
- Maksymalny zasięg boczny: 8,7 m
- Wymiary kosza roboczego: 1800 x 930 mm
- Maksymalne obciążenie: 3 osoby lub 400 kg

OPCJE

- Maszt pomiarowy lub uszyniający
- Agregat prądotwórczy
- Specjalna skrzynka narzędziowa
- Osie o zmiennym rozstawie kół szynowych: 1000-1067-1435-1520-1600-1668 mm

Spytaj o szczegóły!

Piotr Mizeracki

+48 22 578 84 14

+48 601 355 998

pmizeracki@firemax.pl